

A modul főleg autós és ház körüli berendezések távvezérlésére alkalmas. Két relét tartalmaz, melyek a távvezérlő gombnyomásait követően felváltva működnek a beállított ideig, tehát alapvetően kétirányú mozgásokat tudunk vezérelni (monostabil működés). Két kiegészítő kimenete állapotjelzésre használható, ezek a gombnyomások ütemében felváltva kapcsolnak ki-be (bistabil működés).

Csatlakozási pontok leírása:

- | | | | |
|-----|----------------|-------------|---|
| 1. | - Zöld - | R1Z | 1-es relé záró érintkezője. |
| 2. | - Sárga - | R1 | 1-es relé érintkezőinek (mozgó) közös pontja. |
| 3. | - Fehér - | R1N | 1-es relé nyitó érintkezője. |
| 4. | - Zöld - | R2Z | 2-es relé záró érintkezője. |
| 5. | - Narancs - | R2 | 2-es relé érintkezőinek (mozgó) közös pontja. |
| 6. | - Fehér - | R2N | 2-es relé nyitó érintkezője. |
| 7. | - Lila - | K1 | 1-es segédkimenet. Nyitott kollektor, max. 150 mA. |
| 8. | - Kék - | K2 | 2-es segédkimenet. Nyitott kollektor, max. 150 mA. |
| 9. | - Zöld/Sárga - | TAN | Tanító bemenet. A használat külön pontban. |
| 10. | - Barna - | IDŐ | Relé működési idő választó bemenet
Szabadon hagyva: 0.4 másodperc
GND-re kötve: 8 mp. |
| 11. | - Piros - | +12V | Tápfeszültség. |
| 12. | - Fekete - | GND | A tápfeszültség test pontja. |

A távvezérlő elvesztésekor, vagy egyéb okból új távvezérlő kódot taníthatunk meg a vezérlőnek.

A tanítás menete:

1. Kapcsoljuk ki a modul tápfeszültségét.
2. A Zöld-Sárga vezetékét kössük össze a GND-vel (Test).
3. Kapcsoljuk be a tápfeszültséget, és 4 másodpercen belül nyomjuk meg, és tartjuk nyomva a tanítani kívánt távvezérlő gombját.
4. A relék működése jelzi a kód elfogadását.
5. A Zöld-Sárga vezetékét kössük le a GND-ről és szigeteljük le a végét.

Megjegyzések:

Gyárilag a mellékelt távvezérlőt ismeri fel a modul, tehát nem kell tanítással kezdeni a használatot. Egyidőben egyféle kód tanítható, több távvezérlő használata esetén, azok kódjainak meg kell egyeznie!
A modulok 10 és 15V közötti egyenfeszültségről táplálhatók! (24V-os váltzat rendelhető)
A relék maximum 30V-al működő áramköröket kapcsolhatnak. A kapcsolt áram max.: 6A.
Megrendeléskor a relé időzítések a 0.4/8 mp helyett, 15/50 mp-re is kérhetők.
Tetszőleges számú távvezérlő rendelhető a készülékhez, a megadott kódszám alapján.
Működési frekvencia: 433.8 MHz.

A beázásból, törésből, rossz bekötésből és helytelen használatból eredő hibák javítása nem tartozik a garanciális kötelezettségek körébe! Az ilyen hibákat csak fizető javításként köteles a szerviz elvégezni! A garancia a készülék fontos paramétereinek üzemszerű működésére vonatkozik, és a készülék javítására vagy cseréjére korlátozódik, az érvényben lévő rendeletek szerint.

Szereléssel és szervizzel kapcsolatos infók: Vilcomp kft. T: (06-1) 350-6456, és www.vilcomp.hu
